

# HP LaserJet Pro M201-serien

Skriv ut på ett enkelt sätt – från skrivbordet och andra platser.



Öka produktiviteten med tillförlitlig automatisk dubbelsidig utskrift<sup>1</sup> och höga utskriftshastigheter. Skriv ut från smartphones, plattor och bärbara datorer med alternativ för mobil utskrift.<sup>2</sup>



## Höjdpunkter

- M201dw med automatisk dubbelsidig utskrift, trådlös anslutning och Wireless Direct-utskrift
- 10/100 Ethernet som standard
- Tonerkasset för 1500 sidor medföljer
- Intuitiv LCD-kontrollpanel
- HP ePrint, Apple AirPrint™
- HP Auto-On/Auto-Off
- ENERGY STAR®-kvalificerad
- Dubbelsidig utskrift, trådlös nätverksanslutning och Wireless Direct finns endast på modellen M201dw

## Få intuitiva funktioner som snabbt får jobbet gjort.

- Spara tid och sänk papperskostnaderna med tillförlitlig automatisk dubbelsidig utskrift.<sup>1</sup>
- Klara av utskriftsuppgifterna snabbt med hjälp av den enkla kontrollpanelen.
- Arbeta med kortare väntetider. Öka din produktivitet med höga utskriftshastigheter på upp till 25 sidor per minut.<sup>3</sup>
- Kom igång direkt från start – en tonerkasset med full kapacitet för 1 500 ark ingår.<sup>4</sup>

## Bara att skriva ut – skyddat och uppkopplat.

- Koppla upp dig, hantera och skydda data med inbyggda funktioner.
- Börja skriva ut direkt – anslut automatiskt till ditt trådlösa nätverk med HP Auto Wireless Connect.<sup>5</sup>
- Skriv enkelt ut från i stort sett var som helst på kontoret med Ethernet och trådlös anslutning.<sup>6</sup>
- Koppla upp dig via USB och kom åt verktyg för hantering av skrivare och förbrukningsmaterial från din dator.

## Dra nytta av att skriva ut mobilt.<sup>2</sup>

- Du kan enkelt skicka utskriftsjobb trådlöst utan nätverk.<sup>1</sup>
- Skriv enkelt ut från din mobila enhet på jobbet, hemma eller på resande fot med den här Mopria-certifierade skrivaren.<sup>2,7</sup>
- Skriv snabbt ut från din iPhone®, iPad® och iPod touch®, med Apple® AirPrint™ – ingen konfiguration eller inga appar krävs.<sup>8</sup>

## Minska din miljöpåverkan.

- Hjälptill att spara energi med HPs Auto-On/Auto-Off-teknik.<sup>9</sup>
- Skriv ut tillförlitligt på en mängd olika papperstyper – även på kontorspapper med en så låg vikt som 60 GSM.
- Räkna med enkel och kostnadsfri återvinning av bläckpatroner genom HP Planet Partners.<sup>10</sup>
- Spara resurser med en skrivare som är ENERGY STAR®-certifierad och Blue Angel-anpassad.



2-sided printing



HP Mobile Printing



Wireless



Wireless direct



Ethernet



Auto On/Off Technology

## Produkt Rundtur

### HP LaserJet Pro M201dw visas

1. 150-arks utmatningsfack
2. Tvåradars LCD-kontrollpanel
3. På-/av-strömknapp
4. Prioriterat inmatningsfack 1 för 10 ark
5. Huvudinmatningsfack 2 för 250 ark
6. Handtag för att öppna den övre luckan (åtkomst till tonerkassetten och för att åtgärda papperstrassel)
7. Plats för lås av Kensington-typ
8. Bakre lucka (åtkomst för att rensa papperstrassel)
9. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
10. Ethernet-nätverksport
11. Inbyggd trådlös nätverksfunktion
12. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
13. Strömanslutning



## Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro M201n	HP LaserJet Pro M201dw
produktnummer	CF455A	CF456A
Utskriftshastighet (svart, normal)	Upp till 25 sidor per minut (sid/min), A4	Upp till 25 sid/min, A4
Kontrollpanel	2-rads LCD (text)	2-rads LCD (text)
Automatisk dubbelsidig utskrift.	Ej tillgängligt	Ja
Nätverk	Inbyggt Ethernet	Inbyggt Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, trådlös direktutskrift

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	<b>CF283A</b> HP 83A svart LaserJet-tonerkassett, original 1 500 sidor
	<b>CF283X</b> HP 83X svart original LaserJet tonerkassett med hög kapacitet 2 200 sidor
service och support	<b>UG086E</b> HP 3 års Care Pack med utbyte nästa dag för multifunktionsskrivare
	<b>UG206E</b> HP 3 års Care Pack med standardutbyte för multifunktionsskrivare. (UG086E: endast Baltikum, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. UG206E: alla EMEA-länder)

## Teknisk information

Modell	HP LaserJet Pro M201n	HP LaserJet Pro M201dw
produktnummer	CF455A	CF456A
Funktioner	Skriv ut	
Kontrollpanel	2-radig LCD;	
<b>Skriv ut</b>		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp t 25 sid/min; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> 15 bilder/min	
första sidan utskriven <sup>6</sup>	<b>svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 8 sek	
Utskriftsupplösning	<b>Svart (bästa):</b> Upp till 1200 x 1200 dpi; <b>Teknik:</b> HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi	
Kapacitet per månad <sup>7</sup>	Upp till 15 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolyum per månad <sup>8</sup> : 250 till 2 000	
Standard skrivarspråk	PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt; Ytterligare teckensnittslösningar finns på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarginaler:</b> Överkant: 4 mm, Underkant: 4 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm	
Dubbelsidig utskrift	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	
Processorhastighet	750 MHz	
<b>Anslutning</b>		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100	
Trådlöst	Nej	Ja, inbyggt Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Trådlös direktutskrift
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 direktläge, LPD (stöder endast bearbetad kö), webbtjänstutskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (trådlös länk - lokal och via router, tillståndskänslig via DHCPv6); Administration: SNMPv1, HTTP	
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Ethernet	Ja, via inbyggt Ethernet, trådlöst (802.11b/g/n)
Hårddisk	Inga	
Minne	<b>Standard:</b> 128 MB; <b>maximal</b> : 128 MB	
<b>mediehantering</b>		
Antal pappersfack	<b>Standard:</b> 1 (plus 10-arks fack för enarksmatning); <b>maximal:</b> 1 (plus 10-arks fack för enarksmatning)	
medietyper	Papper (laser, vanligt, foto, grovt, veläng), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, vykort	
Mediesterlek	<b>Anpassad (metrisk):</b> 250-arks inmatningsfack: 76 x 187 till 216 x 356 mm; Prioriterat inmatningsfack: 76 x 127 till 216 x 356 mm <b>Stöds (metrisk):</b> A4; A5; A6; B5; Vykort; Kuvert (C5, DL, B5)	
mediehantering	<b>Standardinmatning:</b> 250-arks magasin, 10-arks fack för prioriterad matning <b>Standardutmatning:</b> 150-arks utmatningsfack	
medievikt	60 till 163 g/m <sup>2</sup> ; <b>ADM:</b> 60 till 163 g/m <sup>2</sup>	
Inmatningskapacitet	<b>fack 1:</b> Ark: 10, ark med OH-film: 10, kuvert: 10 (fack för enarksmatning) <b>fack 2:</b> Ark: 250 <b>maximal:</b> Upp till 250 ark	
Utmatningskapacitet	<b>Standard:</b> Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 100 ark <b>maximal:</b> Upp till 150 ark	
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Kompleta programvaruinstallationer stöds på: Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8.1 (32-bitars/64-bitars), Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars); Installationer av enbart drivrutiner (med CD) stöds på: Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars) (SP1 eller högre), Windows Server 2003 R2 (32-bitars); Installationer av enbart drivrutiner (med APW) stöds på: Windows 8.1 (32-bitars/64-bitars), Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2012 R2 (64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2003 R2 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars/64-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2003 Standard och Enterprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion och Mavericks; Stöd för Linux/Unix, se: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a>	
<b>Kompatibla operativsystem för nätverk</b>	Kompleta programvaruinstallationer stöds av: Windows 8.1 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars); Enbart installationer av drivrutin (från CD) stöds på: Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2003 R2 (32-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars) (SP1 eller högre); Enbart installationer av drivrutin (från APW) stöds på: Windows 8.1 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars), Windows Vista (32- och 64-bitars), Windows Server 2012 R2 (64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64-bitars), Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2003 R2 (32- och 64-bitars), Windows Server 2003 (32- och 64-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2003 Standard och Enterprise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion och Mavericks; För stöd för Linux/Unix, gå till: <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a>	

Modell	HP LaserJet Pro M201n	HP LaserJet Pro M201dw
produktnummer	CF455A	CF456A
Lägsta systemkrav	<b>Windows:</b> Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8.1 (32-bitars/64-bitars), Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (32-bitars/64-bitars): 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2003 (32-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2003 R2 (32-bitars): 1 GHz (32-bitars) (x86) processor, 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; <b>Mac:</b> OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB ledigt hårddiskutrymme, Internet, USB	
Medföljande program	Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, statusmeddelanden, HP Uppdatering, DXP, HP Verktygslåda, HPDU, HP Uppdatering; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript-skrivardrivrutin, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Verktyg, HP Alerts, HP Firmware Updater	
Säkerhetshantering	Lösenordsskyddad inbyggd nätverkswebbserver; aktivering/inaktivering av nätverksportar; Lösenordsändring för SNMPv1-community	
Skrivarhantering	Windows: HP Toolbox för enheten, Status Alerts (standardinstallation), SNP Alerts (minimal nätverksinstallation), HP Web Jetadmin (nedladdning); Mac: HP Verktyg	
<b>Dimensioner och vikt</b>		
Skrivarens mått (B x D x H) <sup>2</sup>	<b>Lägsta:</b> 379 x 241,9 x 251,4 mm; <b>maximal:</b> 379 x 364,9 x 251,4 mm	<b>Lägsta:</b> 384 x 280,7 x 250,9 mm; <b>maximal:</b> 384 x 403,7 x 250,9 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	497 x 300 x 350 mm	
Skrivarens vikt	5,9 kg	6,6 kg
Emballagevikt	8,6 kg	9,4 kg
Driftsmiljö	<b>Temperatur:</b> 15 till 32,5 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 10 till 80 % RH	
Informationslagring	<b>Temperatur:</b> -20 till 40 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 10 till 90 % relativ luftfuktighet	
Akustik <sup>4</sup>	<b>Ljudeffekt:</b> 6,3 B(A) <b>Ljudtrycksnivåer:</b> 50 dB(A)	
Strömförsörjning	<b>krav:</b> 220 V spänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 4 A <b>förbrukning:</b> 450 W (utskrift), 2,2 W (startklar), 0,1 W (automatiskt avstängning), 0,1 W (manuellt avstängd); <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> 0,962 kWh/vecka; <b>typ av nätaggregat:</b> Intern (inbyggd)	
Energibesparingsteknik	Direktuppvärmningsteknik; HP Auto-On/Auto-Off Technology	
certifieringar	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - klass B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC titel 47 CFR, del 15 klass B / ICES-003, utgåva 5, GB9254-2008, GB17625.1-2012, EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder.	
Medföljer <sup>1</sup>	HP LaserJet M201n skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~1 500 sidor); Installationsguide, supportbroschyr, garantiguide; CD med programvara och elektronisk dokumentation; Strömssladd	HP LaserJet Pro M201dw skrivare; HP svart LaserJet-tonerkassett (~1 500 sidor); Installationsguide, supportbroschyr, garantiguide; CD med programvara och elektronisk dokumentation; Strömssladd; USB-kabel
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönda service- och supportalternativ i din region.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup>Wireless Direct-utskrift och automatisk dubbelsidig utskrift är endast standard på HP Color LaserJet Pro MFP M201 dw. Du måste ansluta den mobila enheten direkt till ett Wi-Fi-nätverk med en skrivare med kapacitet för trådlös direktutskrift innan du börjar skriva ut. Beroende på vilken mobil enhet du har kan det även behövas en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten i skrivaren.
- <sup>2</sup>För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma trådlösa nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Vissa funktioner kräver inköp av en tillvalsmodul.
- <sup>3</sup>Utskriftshastighet uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. För mer information, gå till <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- <sup>4</sup>Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup>HP Auto Wireless Connect är kanske inte tillgängligt för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. För information om kompatibilitet, gå till <http://www.hp.com/go/autowirelessconnect>.
- <sup>6</sup>Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.
- <sup>7</sup>Kräver en Internetanslutning till en webbförberedd HP-skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto. För en lista över skrivare, dokument och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint kan du gå till <http://www.hpconnected.com>. Mobila enheter kräver internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separata dataabonnemang och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera.
- <sup>8</sup>Stöder Apple® OS X® Lion, OS X Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad® (alla modeller), iPhone® (3GS eller senare) och iPod touch® (3.e generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.
- <sup>9</sup>HP Auto-On- och Auto-Off-teknikens funktioner är beroende av skrivare och inställningar; den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.
- <sup>10</sup>Tillgängligheten till programmet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partners-programmet. För mer information, gå till [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Introduktionskassett ingår; Kapaciteten anges baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Utan förlängning av pappersmagasin och utmatningsfack
- <sup>3</sup> Värdena kan komma att ändras. Gå till [http://www.hp.com/go/ljp1560\\_regulatory](http://www.hp.com/go/ljp1560_regulatory) för aktuell information. Effektsiffrorna är de högsta värden som uppmätts med alla standardspänningar.
- <sup>4</sup> Uppmätt enligt ISO 7779 och deklarerat enligt ISO 9296. Värdena kan komma att ändras.
- <sup>5</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. För mer information, gå till <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>6</sup> Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.
- <sup>7</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter.
- <sup>8</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA5-3933SVE, Januari 2017

